

Контролен модул за зарядно устройство на акумулаторни батерии DC 10-30V 20A.

Модула е подходящ за управление на зареждането на литиеви/оловно-киселинни батерии 12 V 24 V.

Модула следи напрежението на заряд, като защитава батерията от повреда, презареждане или загуба на електричество.

Автоматично включва или изключва зареждането по предварително зададени стойности.

Характеристики:

Автоматично управление на процеса на зареждане на акумулаторните батерии

Монитор на напрежението в реално време

Прецизен контрол с дисплей и точност на управление от 0.1 V, този модул осигурява прецизно зареждане на вашите батерии.

Директен изход: Осигурява директен изход за лесна и удобна употреба.

Компактен размер: Модулът е с компактен размер и лесен за интегриране във вашите системи.

Спецификации:

- Входно напрежение: DC 10-30V
- Точност на дисплея: 0.1V
- Точност на управление: 0.1V
- Изход: реле 20A
- Тип изход: директен изход
- Тolerанс на напрежение: $\pm 0.1V$
- Обхват на приложение: 12-24V
- Размери: 82 x 58 x 18mm

Свързване:

Вход: IN + ; IN -

Изход: BAT + ; BAT -

Инструкции за употреба:

Задаване на стартовото напрежение:

Натиснете кратко бутон START за да се покаже напрежението за стартово зареждане.

Натиснете бутон START за 3 секунди, дисплея ще мига. С бутон START и STOP, задайте стойността на напрежението за стартиране на зареждане.

Със START бутон увеличавате стойността, с бутон STOP намаляте.

Задаване на напрежение на край на зареждането:

Натиснете кратко бутон STOP за да се покаже напрежението за спиране на зареждането.

Натиснете бутон STOP за 3 секунди, дисплея ще мига. С бутон START и STOP, задайте стойността на напрежението за спиране на зареждането.

Възстановяване на фабрични настройки:

Натиснете и задръжте бутони START и STOP, докато на цифровия дисплей се покаже 888.

