

Контролен модул за зарядно устройство на акумулаторни батерии DC 6-60V 30A.

Модула е подходящ за управление на зареждането на литиеви/оловно-киселинни батерии 6-60 V.

Модула следи напрежението на заряд, като защитава батерията от повреда, презареждане или загуба на електричество.

Автоматично включва или изключва зареждането по предварително зададени стойности.

Характеристики:

Диапазон на високо входно напрежение: Модулът поддържа диапазон на входно напрежение от DC 6-60V, което го прави универсален за различни приложения.

Прецизен контрол: С дисплей и точност на управление от 0.1 V, този модул осигурява прецизно зареждане на вашите батерии.

Директен изход: Осигурява директен изход за лесна и удобна употреба.

Широко приложение: Този модул е подходящ за 6-60V MAX 80V батерии, обслужващи широка гама от типове батерии.

Компактен размер: Модулът е с компактен размер и лесен за интегриране във вашите системи.

Спецификации:

- Входно напрежение: DC 6-60V
- Точност на дисплея: 0.1V
- Точност на управление: 0.1V
- Изход: реле 30A
- Тип изход: директен изход
- Толеранс на напрежение: $\pm 0.1V$
- Обхват на приложение: 6-60V
- Размери: 81 x 54 x 18мм

Свързване:

Вход: IN + ; IN -

Изход: BAT + ; BAT -

Инструкции за употреба:

Задаване на стартовото напрежение:

Натиснете кратко бутон START за да се покаже напрежението за стартово зареждане.

Натиснете бутон START за 3 секунди, дисплея ще мига. С бутон START и STOP, задайте стойността на напрежението за стартиране на зареждане.

Със START бутон увеличавате стойността, с бутон STOP намаляте.

Задаване на напрежение на край на зареждането:

Натиснете кратко бутон STOP за да се покаже напрежението за спиране на зареждането.

Натиснете бутон STOP за 3 секунди, дисплея ще мига. С бутон START и STOP, задайте стойността на напрежението за спиране на зареждането.

Възстановяване на фабрични настройки:

Натиснете и задръжте бутони START и STOP, докато на цифровия дисплей се покаже 888.

