

Описание

Wi-Fi детектор на газ SL-DG02 се използва за засичането на вредни газове от пожар или други димящи предмети или субстанции.

Спецификации

1. Захранване: AC 100-240V 50/60Hz
2. App: Tuya Smart Life
3. Wi-Fi: 2.4GHz b/g/m
4. Защита: AES 128bit
5. Чувствителност: 7%LEL±3%LEL (природен газ)
6. Размери: 112 x 86 x 33.5 мм
7. Тегло 204.5г

Как се монтира

Преди да започнете монтажа, проверете плътността на газа, който ще засича. Ако газта, която ще се засича е по плътна от въздуха, монтирайте детектора на 0.3-1м от пода. Ако газта е по рядка от въздуха, монтирайте детектора на на 0.3-1м от тавана.

Сигнализация

Когато нивата на вреден газ достигнат зададените стойности на детектора, алармата ще се активира. Ще започне да мига червен индикатор, ще получите известие на телефона си, ако сте свързали приложението към алармата и алармата ще издава звуков сигнал.

Ако след инсталиране на детектора свети жълт индикатор, означава че не е свързан правилно, не засича газ правилно или има друга повреда, която трябва да се отстрани. Моля обърнете се към производителя или мястото от където е закупено.

Режим	LED индикатор	Индикатор за живот на експлоатация	Сигнал
Режим на загряване	Мигане на зелена светлина	-	-
Нормален режим	Зеления индикатор свети постоянно	-	-
Тестови режим	Червен индикатор мига	-	4 звукови сигнала
Режим на повреда	Жълт индикатор свети постоянно	-	звуков сигнал постоянно
Режим на алармиране	Ще мига червен индикатор	-	4 звукови сигнала ще се повтарят постоянно
Сервизна поддръжка	-	мига	3 звукови сигнала ще се повтарят



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото

повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.