

КИТ РАДИО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С 2 RC И 1 КАНАЛ

Модул радио дистанционно управление с 2 дистанционни и възможност за обучение до 12 допълнителни дистанционни на 433 MHz

Едноканален радио модул с RF дистанционни управления.

Модулът има един релеен изход с максимален товар до 220 VAC / 10 A.

Радио модула намира приложение за дистанционен контрол и управление на: ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, УПРАВЛЕНИЕ НА АЛАРМИ, ГАРАЖНИ ВРАТИ, ЩОРИ, БАРИЕРИ, ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДОМАКИНСКИ УРЕДИ И ДР.

Параметри:

Работно напрежение: DC 12V

Максимално натоварване: 10A

Работна честота: 433MHz

Чувствителност на приемника: -100dBm

Тип кодиране: код за обучение

Тип на кодиране: фиксиран код

Захранване на предавателя (дистанционното): DC 3V (1 батерия CR2032/3V) – не е включена в комплекта;

Комплекта съдържа един приемник и 2 дистанционни.

Режими на работа:

1. Натиснете бутона на дистанционното управление, релето се задейства, след отпускането на бутона релето изключва;
2. Включването и изключването става с един бутон на дистанционното. При натискане на бутона, релето на модула се задейства, при повторно натискане на същия бутон - релето отпуска.
3. Включването става с единият бутон а изключването с другия бутон на дистанционното.

Режимите се сменят като се премества джъмпера на платката.

Джъмпер на 1+2: Режим 1 – В този режим релето на изхода ще остане включено само докато е натиснат съответният бутон на дистанционното.

Джъмпер на 2+3: Режим 2 - Релето се включва и изключва при всяко натискане на бутона на дистанционното.

Без джъмпер: Режим 3 - Релето се включва при натискане на бутон А (ON) и се изключва при натискане на бутон В (OFF) на дистанционното управление.

Програмиране на дистанционно управление:

Програмиране на дистанционно управление (опознаване) за Режим 1 и 2: Натиснете бутона на приемника докато индикатора светне. Натиснете бутона, с който желаете да управлявате модула. Когато индикатора премигне 3 пъти, дистанционното е програмирано успешно.

Програмиране на дистанционно управление (опознаване) за Режим 3: Натиснете бутона на приемника докато индикатора светне. Натиснете бутон ON, индикатора ще премигне 1 път, след това натиснете бутон OFF на дистанционното. Индикатора на приемника ще премигне 3 пъти.

Може да обучите до 12 дистанционни към един модул.

Изчистване на програмирани дистанционни:

Натиснете бутона за обучение на приемника за около 8 секунди, индикатора ще изгасне, това означава, че информацията, която съхранявате е премахната успешно.

Забележка: Превключването на джъмпера да става при изключено захранване на модула.

